

短縮ダイアル使用方法

はじめに

BT NEXTC/X2FM/X1 FM で短縮ダイアルを登録することが出来るようになりました。
短縮ダイアル機能を使用する前に BT NEXTC/X2FM/X1 FM のソフトウェア（ファームウェア）を
06/06/2015 にアップデートする必要があります。

また、BT UPDATER Ver2.1.37 をインストールする必要があります。

ファームウェアのアップデート方法、ファームウェア更新用ソフト（BTUPDATER）は、
<http://www.midlandradio.jp/support/dl.html> を参照して下さい。

※ファームウェアの更新用ソフトは、Windows 版のみに対応しています。

※短縮ダイアル機能は、ボリューム+とペアリングした携帯電話のみになります。

使用方法

- (1) BT UPDATER を使用し、短縮ダイアルを設定します。

設定できる短縮ダイアルは、1 つです。

短縮ダイアル登録方法等は、BT UPDATER の説明書を参照して下さい。

また、BT UPDATER のインストール方法及び、使用方法は、下記 URL を参照して下さい。

<http://www.midlandradio.jp/support/dl.html>

- (2) BT UPDATER で短縮ダイアルを設定後、インカムの電源を入れます。

（電源 ON:電源 OFF の状態からミドルボタンを約 3 秒押す。）

- (3) インカムにペアリングされている携帯電話の電源及び Bluetooth 機能が ON になっていることを確認して下さい。

また、短縮ダイアル機能を使用できるのは、ボリューム+に登録された携帯電話のみ使用できます。

※携帯電話のペアリングが完了していない場合、付属の取扱説明書に従って、

インカムと携帯電話をペアリングして下さい。

- (4) インカムのモードをフォーンモードにします。

（モード変更：電源 ON の状態からミドルボタンをインカムのモードがガイダンスされるまで約 3 秒間押す。

インカムのモードがフォーンモードになるまでモード変更操作を繰り返す。）

※フォーンモードは、インカムに携帯電話がペアリングされている時のみ現れます。

- (5) インカムのフォワードボタンを電話の呼び出し音が聞こえるまで約 8 秒間押し続け、短縮ダイアル登録先に電話をかけます。キャンセルしたい場合は、フォワードボタンを押します。

※フォワードボタンの押し続ける時間により、動作する機能が異なりますので注意して下さい。

機能	フォワードボタンを押す時間
ボイスダイアル	短押し (フォワードボタンを押し、ピッと音が聞こえたらボタンを離す)
リダイアル	約 3 秒押し (フォワードボタンを押し続け、ピッ、ピッと音が 2 回聞こえたらボタンを離す)
短縮ダイアル	約 8 秒押し (フォワードボタンを押し続け、ピッ、ピッと音が聞こえ、さらにボタンを押し続け、携帯電話の呼び出し音が聞こえたらボタンを離す)

※ボイスダイアル機能に対応した携帯電話のみ動作します。

※短縮ダイアルが設定されている時に動作します。